

PUNJAČ BATERIJA SA TEHNOLOGIJOM „NULA VATI“



Zahvaljujući novo razvijenoj elektronici punjača Ecoline4 i Ecoline5 isti se odvajaju automatski sa mreže, nakon što se baterije potpuno napune. Tako nema „Stand by“ potrošnje struje. To se pozitivno odražava ne samo na potrošnju struje već čuva i punjač. Preporučujemo korištenje novih prednapunjenih baterija - pri čemu se mogu puniti sve uobičajene NiCD-/NiMH baterije.



Tehnički podaci:	
Art.-Nr.	0827 407
Ulazni napon:	100–240 V AC
Nula vati tehnologija:	da
Struja punjenja mA (broj ciklusa):	Micro AAA 500 (1–4)
	Mignon AA 1000 (1–4)
	Baby C 1000 (1–4)
	Mono D 1000 (1–4)
	9 V E-Block 15 (1)
Tehnologija punjenja	- U - V da (kod okruglih ćelija)
	Sigurnosni tajmer da
Prikaz	LED + LCD
Nadgledanje svake baterije pojedinačno	da
Zaštita od prekomjernog punjenja	da (kod okruglih ćelija)
Prepoznavanje oštećenih baterija	da (kod okruglih ćelija)
Brzi test kapaciteta	da
Dimenzije u mm	170 x 155 x 50
Težina u g	490
Sadržani pribor:	-